

Инструкция для настройки статического подключения к интернету на компьютере под управлением операционной системы Windows 11

ООО Ярнет

Редакция от 29.12.2023


Содержание

1. Настройка подключения.....	3
2. Ошибки.....	7


1. Настройка подключения

Для подключения, кабель от провайдера необходимо подключить в сетевую карту компьютера или ноутбука.


Нажмите на «Пуск» правой кнопкой мышки и выберите «**Параметры**».




Далее выберите пункт «**Сеть и Интернет**».




Выберите «Дополнительные сетевые параметры».




Далее нажмите на «Ethernet» и выберите «Просмотреть дополнительные свойства».



В пункте «**Назначение IP**» выберите «**Редактировать**».



«**Изменение параметров IP**» выберите «**Вручную**».



Далее включите «**IPv4**».



Изменение параметров IP


Вручную

IPv4
 Откл.

IPv6
 Откл.

Сохранить Отмена

Укажите IP-адрес, маску подсети, шлюз (Данные указаны у Вас в договоре, также эти данные можно уточнить в технической поддержке).



Изменение параметров IP

Вручную

IPv4
 Вкл.

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз

После чего укажите DNS, как показано на картинке и нажмите «**Сохранить**».

The image shows a network configuration window with the following elements:

- Предпочтительный DNS-сервер**: Input field containing "212.232.62.10".
- DNS по протоколу HTTPS**: Dropdown menu set to "Выключено".
- Дополнительный DNS-сервер**: Input field containing "212.232.63.3".
- DNS по протоколу HTTPS**: Dropdown menu set to "Выключено".
- IPv6**: Toggle switch set to "Откл." (Off).
- Buttons: "Сохранить" (Save) and "Отмена" (Cancel).

2. Ошибки

Сетевой кабель не подключен – при возникновении данной ошибки необходимо проверить горит ли диод на сетевой карте, отключить и подключить кабель, проверить не поврежден ли кабель визуально. При возникновении данной ошибки необходимо обратиться в техническую поддержку тел. 8-(4852)-593-594.

Конфликт IP-адресов - возникает, когда двум или более устройствам в одной сети назначается один и тот же IP-адрес. При возникновении данной ошибки необходимо перезагрузить компьютер. Если не помогает, нужно проверить настройки IP для сетевого адаптера. Там есть два варианта: выставить автоматическое получение адресов, и если это не поможет, то прописать статические адреса.

Если после создания подключения интернет не заработал, обратитесь в техническую поддержку для уточнения IP-адреса, Маски подсети, Шлюза, DNS и проведения диагностики тел. 8-(4852)-593-594.